

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

AJ-FIREPROTECT2-C-RB-W

Ajax



Caraterísticas

- Ajax
- Detector de CO
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1700 m
- Sirene incorporada 85 dB
- Excesso de CO
- Tamper anti-abertura
- Admite funcionamento autónomo
- Fonte de alimentação 2 baterias CR123A (pré-instalado)
- Certificado EN 50291
- Uso interior
- Inclui suporte
- Cor branco

Especificações

Marca	Ajax
Sensores	Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Detecções	Excesso de monóxido de carbono (CO)
Funcionamento	Ligado aos Hubs Ajax ou como um detector autónomo
Alarme	Sirene incorporada 85 dB
Silenciar o alarme	Através do botão Testar/Silêncio ou na aplicação Ajax
Indicador LED	Verde: o dispositivo é activado Amarelo: indicação de um mau funcionamento Vermelho: indicação de alarmes de incêndio
Funções adicionais	Interligação de detetores de incêndio numa instalação para soar simultaneamente com a deteção Botão no painel frontal do detetor
Certificado	EN 50291
Alimentação	2 baterias CR123A (duração até 7 anos)
Compatibilidade	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamento	0° C ~ +50° C
Dimensões / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de acabamento	Plástico ABS
Cor	Branco