

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

AJ-FIREPROTECT2-HC-SB-B

Ajax



Caraterísticas

- Ajax
- Detetor de CO e termovelocimétrico
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1700 m
- Sirene incorporada 85 dB
- Acumulação excessiva de CO, aumento rápido da temperatura e alarmes de temperatura elevada
- Cor preto
- Tamper anti-abertura
- Admite funcionamento autónomo
- Alimentation 2 batteries lithium non remplaçables
- Certificação EN 50291- Utilização em interiores
- Inclui suporte

Especificações

Marca	Ajax
Sensores	Sensor térmico e termovelocimétrico Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Detecções	CO, aumento rápido da temperatura e temperatura-limite
Detecção do umbral de temperatura	+64°C
Funcionamento	Ligado aos Hubs Ajax ou como um detector autónomo
Alarme	Sirene incorporada 85 dB
Silenciar o alarme	Através do botão Testar/Silêncio ou na aplicação Ajax
Indicador LED	Verde: o dispositivo é activado Amarelo: indicação de um mau funcionamento Vermelho: indicação de alarmes de incêndio
Funções adicionais	Interligação de detetores de incêndio numa instalação para soar simultaneamente com a deteção Botão no painel frontal do detetor
Certificado	EN 50291
Alimentação	2 baterias de lítio não substituíveis (duração até 10 anos)
Compatibilidade	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamento	0° C ~ +50° C
Dimensões / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de acabamento	Plástico ABS
Cor	Preto